

GORIS

www.garagedeuren.be

Handleiding handzenders SILVER HTB433 + ontvanger HRW433300K



A/ Aansluiten ontvanger > enkel 4 kabels aansluiten op besturingsprint van poortopener

1/Rood (12-24V-AC-DC) + Zwart (0V)

2/Geel + Blauw (impuls = zelfde contact als drukknop poortopener) = open contact

B/ Programmering handzender

1/ indrukken en loslaten van klein zwart knopje aan zijkant witte ontvanger (30)

2/ led (31) van ontvanger zal rood oplichten

3/ druk dan 2x het knopje van de zender in dat u wilt aanleren kort na elkaar in bv. nu kanaal 1 = (32)

4/ led (31) van ontvanger zal 5x knipperen en het signaal aanleren

5/ vanaf dat moment is deze knop op de zender in gebruik (32)

C/ Normaal gebruik

1/ druk kanaal 1 (32) in en de ontvanger zal een signaal aan de poortopener doorgeven

D/ U kan met deze mini-zender 4 toestellen gaan bedienen – elk dan met een afzonderlijke ontvanger (bv tuinpoort, garagedeuren, tuinverlichting, rolluiken, enz.. dus alles wat elektrisch geschakeld wordt)